

Caratteristica		Specifiche					
Linea	Modello	VF-NC3S					
1f. 230V	VFNC3S	2002PL	2004PL	2007PL	2015PL	2022PL	
I nom. uscita	carico HD (A)	1.4	2.4	4.2	7.5	10	
Motore	carico HD (KW)	0.2	0.4	0.75	1.5	2.2	
Range di alimentazione	Classe 230V: 170-264Vca 50-60Hz.						
Fattore di sovraccarico	150% per 1 minuto. Verificare sul manuale le temperature massime di impiego ed i valori di frequenza PWM massimi per raggiungere i valori di corrente indicati. Per dimensionare correttamente l'inverter fare sempre riferimento alla corrente di targa del motore.						
Chopper di frenatura	Non disponibile.						
Filtro EMC	Integrato compatibile con EN61800-3 C1 nei modelli 230V.						

Classe di tensione	Potenza motore HD (KW)	Tipo inverter	Dimensioni (mm)			Peso appross. (Kg)
			W larghezza	H altezza	D profondità	
230V monofase	0.2	VF-NC3S 2002PL	72	130	102	0.7
	0.4	VF-NC3S 2004PL			121	0.8
	0.75	VF-NC3S 2007PL			131	0.8
	1.5	VF-NC3S 2015PL	105	130	156	1.5
	2.2	VF-NC3S 2022PL				